

## Telefonanlage

Die Telefonanlage musste aufgrund eines Defektes ersetzt werden. Neu verfügt jedes Telefon auf der Anlage über eine eigene, zweistellige Nummer. Somit ist jetzt eine Ziel-zu-Ziel Kommunikation möglich. Es können mehrere Gespräche gleichzeitig geführt werden. Die Bedienung hat sich leicht verändert. Nachfolgend ist die korrekte Anwendung anhand eines Beispiels beschrieben. Die Anleitung gilt für sämtliche Wählscheiben-Telefone auf der Anlage.



### Bedienungsanleitung Wählscheibentelefon

1. Hörer abnehmen (1)
2. Warten bis das akustische Signal ertönt, welches eine freie Leitung signalisiert.
3. Anschliessend den Zeigfinger in die Öffnung der Wählscheibe stecken (2), unter welcher sich die gewünschte Zahl befindet. Im Beispiel wird Ziffer 9 gewählt.
4. Die Wählscheibe im Uhrzeigersinn soweit drehen (3), bis der Zeigfinger am Stopper (4) anstellt.
5. Zeigfinger aus der Öffnung nehmen. Die Wählscheibe dreht automatisch auf die Ausgangsposition zurück.
6. Sobald die Wählscheibe die Ausgangsposition erreicht hat: Zügig solange Schritt 3-5 wiederholen, bis die gewünschte Nummer gewählt ist.
7. Sobald die Nummer gewählt ist und die Verbindung aufgebaut ist, kann das Gespräch geführt werden.
8. Gespräch beenden: Hörer auflegen.

Auf jedem Telefon ist in der Mitte der Wählscheibe die Nummern sämtlicher Telefone vermerkt. Untenstehend zur Vollständigkeit alle derzeit vergebenen Nummern.

Telefon	Nummer
Stellwerk Mükli	11
Depot Sagi	21
Wagenschopf	22
Werkstatt	31
Tech. Pikett (Nur wenn anwesend)	91